

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**2Мп компактная IP-камера
с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м**

DS-2CD2D21G0/M-D/NF



DS-2CD2D21G0/M-D/NF



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Аппаратный WDR 120дБ
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- Питание DC12В

Размеры



Спецификации

| | DS-2CD2D21G0/M-D/NF |
|--------------------------------------|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.025лк@(F1.2,AGC вкл.), Ч/Б: 0.005лк@(F1.2,AGC вкл) Цвет: 0.069лк@(F2.0,AGC вкл.), Ч/Б: 0.014лк@(F2.0,AGC вкл) |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
| Объектив | 2.8мм, 4мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 2.8мм: Горизонтальный: 114°, Вертикальный: 62°, Диагональный: 135° 4мм: Горизонтальный: 86°, Вертикальный: 46°, Диагональный: 102.5° |
| Режим "день/ночь" | Электронный ИК-фильтр |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 8 Мб/с |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 25к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Третий поток | 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение "день/ночь" | Авто/ День/ Ночь |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, оставленных/пропавших предметов |
| Антисаботаж | Есть |
| Сеть | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 вход |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | DC12В ± 20% |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс. |
| Рабочие условия | -30 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размеры | 31 × 31 × 39мм |
| Вес (нетто) | 0,93кг |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.